

Zasilacze do kamer

Zasilacz buforowy Pulsar AWZ500 12V/5A (mikroprocesorowy)



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Obudowa	metalowa, IP20, kolor RAL9003
Wymiary	W=345, H=420, D=180, W1=350, H1=425, D1=172mm, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	9,0 / 9,7 [kg]
Miejsce na akumulator	40Ah/12V (17Ah/12V, 24Ah/12V) ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zabezpieczenie antysabotażowe	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC
Zamykanie	skręcana: wkręt walcowy x 2 (opcjonalnie zamek)
Uwagi	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,55A (max.)
Transformator	TR 150VA/17V
Moc zasilacza	P=78W max.
Typ zasilacza	A (EPS- External Power Source)
Napięcia wyjściowe	11V-13,8Vdc - buforowa, 10V-13,8Vdc - bateryjna, Vppmax. 250mV (-/+1%)
Prąd wyjściowy	2x 2,5A lub 5,0A (połączenie równoległe wyjść)
Ilość wyjść zasilania	2
Prąd ładowania akumulatora	0,6A/1,2A/1,8A/2,4A (dla 40Ah@Ubat=10V), konektory f6 (M 6-0-2,5)
Pobór prądu przez układ zasilacz	77mA max
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	110% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora
Zabezpieczenie przeciążeniowe (O	110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac
Zabezpieczenie nadnapięciowe (OV	U>14,5V- sygnalizacja awarii, U>16,5V: odłączenie wyjścia zasilania (-/+5%)
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

