BEZPRZEWODOWA **CZUJKA RUCHU PIR**

APD-100

System ABAX przeznaczony jest do rozbudowy dowolnego przewodowego systemu alarmowego o elementy bezprzewodowe. Bezkompromisowe rozwiązania wykorzystane przy jego projektowaniu zapewniają najwyższą klasę zabezpieczenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- wysokiej jakości tor podczerwieni
- trzystopniowa zdalna regulacja czułości
- kontrola stanu baterii
- wymienne soczewki Fresnela
- regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie
- zdalne konfigurowanie
- styk sabotażowy
- opcja odporności na zwierzęta do 15 kg

DANE **TECHNICZNE**

Zasilanie	bateria litowa CR123A 3 V
Trwałość baterii zasilającej czujkę	około 3 lat
Wymiary obudowy (mm)	63 x 96 x 49
Wykrywalna prędkość ruchu	do 3 m/s
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C

CE 1471

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.