

Czujki ruchu PIR

Czujnik ruchu OR-CR-204/B



Specyfikacja techniczna

Kąt widzenia [°]	180 (poziomo)
Czas świecenia	od 10 sek. do 7 minut
Zasięg [m]	12
Obudowa	IP44 (tworzywo sztuczne)
Natężenie oświetlenia [lux]	max. 3 - 2000
Maksymalne obciążenie [W]	1200
Temperatura pracy [°C]	-20 - 40
Zasilanie	230V/50Hz

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

