

Czujki ruchu PIR

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem OR-CR-211



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Kąt widzenia [°]	360
Czas świecenia	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min (regulacja na zworkach)
Zasięg [m]	6
Obudowa	IP20
Natężenie oświetlenia [lux]	10 lub 2000
Maksymalne obciążenie [W]	800
Temperatura pracy [°C]	-20 - 40
Wymiary [mm]	56 x 34 x 25
Zasilanie	230V/50Hz

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

