

Transformatory wideo

TR-1C - Transformator wideo z wtykiem BNC



Specyfikacja techniczna

Zasięg [m]	400
Impedancja [Ohm]	75
Waga [g]	16
Wymiary [mm]	15 x 47 x 15
Temperatura pracy [°C]	0 - 55

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

